

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

ООО «Евроавтоматика ФиФ»

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
г. Минск ул. Ольшевского 24, оф. 521 тел./факс: + 375 (17) 209 62 92,
209 68 26, +375 (29) 379 96 22, e-mail: minsk@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформаторный блок питания ZS-106 в корпусе, приспособленные для монтажа на плоскую поверхность. Выходное напряжение стабилизированное, позволяет питать электронные устройства малой мощности, такие как реле, датчики, камеры видеонаблюдения, усилители антенных систем и т.п..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное напряжение:	230В AC
Выходное напряжение:	6В DC
Выходная мощность:	1,5Вт
Выходной ток:	250мА
Уровень пульсаций, менее:	10мВ
Диапазон рабочих температур:	-25 - +50 °C
Габариты:	118x78x55мм
Монтаж:	на плоскость
Масса:	320г
Степень защиты:	IP65

Драгоценные металлы отсутствуют.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок эксплуатации-24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте;
- изделия, предъявленные без паспорта предприятия-изготовителя;
- изделия имеющие повреждения механического либо иного характера, не укомплектованные;



ТУ BY 590618749.021-2013
www.fif.by

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ **Штамп ОТК** _____